

SVR-480

ENREGISTREUR NUMERIQUE **4 VOIES**
 SORTIE VIDEO COMPOSITE - TCP/IP
 PRISE EN MAIN A DISTANCE
 DISQUE DUR **320 Go**



Entrée vidéo	4 entrées composite BNC – 1.0 Vp-p
Entrée alarme	4 entrées
Sortie alarme	2 sorties relais
Enregistrement	Compression : MPEG-4 Vidéo : PAL Résolution : 800 x 600, 1024 x 768, 1280 x 1024 Vitesse d'enregistrement : 100fps@704 x 576 100fps@704 x 288 100fps@352 x 288 Mode réécriture : Programmable Modes Overwrite : Continu
Rech / Lecture	Mode recherche : Date/heure, Evénement, Calendrier ...
Port série	RS-232C, RS-485
Réseau	Interface : ADSL / LAN – IP dynamique Ethernet : RJ-45 10/100 Base-T Multi-flux : MPEG-4 / JPEG Vitesse de transmission : Jusqu'à 16 Mbps
Connexions	Clavier PTZ : RS-485 eSATA : 1 ports SATA externes
Sup. d'application	ATM/POS, Commande à distance
Protocoles	Samsung Techwin, Pelco D, Pelco P, Panasonic, Bosh...
Disque dur	320Go à 1To
USB	Sauvegarde des enregistrements par port USB
Boitier	350 x 88 x 401 mm
Poids	Approximativement 5.6 Kg

AVANT D'UTILISER LE PRODUIT

Ce guide rapide ne concerne que les fonctions les plus fréquemment utilisées. Pour des informations plus précises et plus détaillées sur le produit, se référer au Manuel de l'utilisateur.



TOUCHES

- ① DVD
- ② Sélectionner le canal
- ③ Séquence auto
- ④ Multi-écran
- ⑤ Menu
- ⑥ Recherche
- ⑦ Enregistrer
- ⑧ HAUT/PAUSE
- ⑨ Alimentation
- ⑩ PTZ
- ⑪ Moniteur (SPOT)
- ⑫ Sélectionner fonction
- ⑬ COPIE
- ⑭ ECHAP
- ⑮ GAUCHE/ARRIERE
- ⑯ USB
- ⑰ BAS/ARRÊT
- ⑱ DROIT/AVANT
- ⑲ ENTRÉE/LECTURE